Преносима електроцентрала

Model: **AK-PS-02**

Код на продукта	AK-PS-02
Тип на продукта	Преносима електроцентрала
Общо количество USB съединения	6 бр.
Изходно напрежение DC	5 - 20 V
Изходно напрежение на променлив ток	230 V / 50 Hz
Цикличен живот на батерията	1000 пъти, DOD>80%
Тип на акумулатор	Li-ion 22.2 V
Максимална мощност	1200 W
Защита OVP	да
Защита OCP	да
Защита OPP	да
Защита OTP	да
Защита SCP	да
Защита UVP	да
Параметри на DC захранване	2x 5.5x2.1 mm: 12 V / 3 A, 1x съединител за запалка на цигара: 12 V / 10 A
Параметри на USB-A захранване	2x USB-A: 5 V / 3 A, 9 V / 2 A, 12 V / 1.5 A (Max. 18 W)
Параметри на USB-C захранване	2x USB-C: 5 V / 5 A, 9 V / 5 A, 12 V / 5 A, 15 V / 5 A, 20 V / 5 A (Max. 100 W)
Цвят на продукта	Черно
Дисплей	да
Работна температура	0°C - 40°C
Размери на продукта (Вис x Шир x Дълб)	380 x 220 x 260 mm
Нето тегло	11.26 кг
Съответствие на CE	да
Съответствие на RoHS	да
Приложено оборудване	Мрежово захранващо устройство, Захранващ кабел
Код EAN	5901720137937
Гаранция	24 месеца

Описание

Преносимата електростанция Akyga® AK-PS-02 е полезно устройство за всички любители на активните дейности на открито. Независимо дали сме на къмпинг или на яхта, електростанцията е сигурен източник на енергия за нашите устройства. Тя е оборудвана с многобройни контакти за захранване, както за постоянен, така и за променлив ток. Има **6 USB входа**, включително 2 порта USB-C, **3 входа за постоянен ток 12 V** и **2 гнезда за променлив ток 230 V**. Това го прави изключително универсален. Той може да служи като източник на захранване не само за мобилни телефони, но и за лаптопи, цифрови фотоапарати и CPAP устройства. Освен това захранващата станция има **батерия с капацитет 51 000 mAh**, така че може да се използва много дълго време.
Захранващата станция AK-PS-02 може да осигури **1200 W непрекъсната мощност**, така че с нея можете да захранвате и по-големи електронни устройства като телевизор или хладилник. Ето защо тя е идеално решение не само на открито, но и у дома по време на прекъсване на електрозахранването. Нещо повече, станцията е оборудвана с **LCD дисплей**, който ви позволява да следите състоянието на батерията. Освен това отстрани на корпуса има **светодиодна лампа**, която може да служи като източник на аварийна светлина.