Зарядно за кола

Model: **AK-CI-01**

Код на продукта	AK-CI-01
Тип на продукта	Зарядно за кола
Захранващо напрежение	12 V
Изходна честота	50 +/- 2 Hz
Максимална мощност	150 W
Максимална мигновена мощност	300 W
Консумирана мощност без натоварване	<0.25 A
Механичен изключвател	да
Защита OVP	да
Защита OCP	да
Защита OPP	да
Защита OTP	да
Защита SCP	да
Диаметър на вентилатора	40 мм
Регулация на обороти на вентилатора	Автоматична
Дължина на кабел	0.6 м
Щепсел #1	Щепсел от френски тип (с щифт) CEE 7/5
Щепсел #2	USB 2.1A, USB 1A
Токови параметри	230V +/- 10% AC 150W max
Форма на изходно напрежение	Модифицирана синусоида
Предпазител	20 A
Съответствие на DCP (Dedicated Charging Port)	да
Цвят на продукта	Черно
Цвят на подсветка	Червен диод, зелен диод
MTBF, средно време между аварии	10000 h
Работна температура	< 65 °C
Опаковка	EcoBox
Размери на продукта (Вис x Шир x Дълб)	170 x 90 x 80 mm
Размери на опаковката (Вис x Шир x Дълб)	260 x 100 x 100 mm
Нето тегло	464.4 g
Бруто тегло	614.8 g
Съответствие на CE	да
Съответствие на RoHS	да
Съответствие на REACH	да
Приложено оборудване	Предпазител 20 A
Код EAN	5901720132970
Гаранция	24 месеца

Описание

Автомобилният преобразувател Akyga® AK-CI-01 с мощност 150 W е предназначен за захранване на електрически устройства, изискващи 230V променливо напрежение от 12 V гнездо за запалка за автомобил. Модифицираната синусоида, произведена на изхода (т.е. редуващо се напрежение с правоъгълна вълна), позволява проста конструкция на устройството, като по този начин намалява степента на отказ.
Преобразувателят има гнездо, чрез което може да захранва електрическо устройство със стандартен френски щепсел тип CEE 7/5 (с щифт). В допълнение инверторът Akyga® AK-CI-01 е оборудван с два USB порта с различни нива на ток, което го прави идеален за зареждане на широк спектър от смартфони, таблети и други аксесоари, предлагани на пазара.
Продуктът ще бъде подходящ и за захранване на навигация, powerbank, таблети, Bluetooth слушалки, преносими високоговорители и всички други мобилни устройства и аксесоари, които могат да бъдат зареждани през USB порта.
Всеки от гнездата на инвертора е описан, за да се улесни идентифицирането им и да се свържат устройства към посочените за тях контакти. Продуктът има ръчен превключвател, който ви позволява да изключите всички контакти без да изключвате захранването от запалката. Два светодиода, разположени в горната част на инвертора, информират за правилната работа на устройството или предупреждават за всякакви нередности.
Кръглата форма на инверторната основа Akyga® AK-CI-01 го прави идеално подходящ за държачи за напитки за автомобили, докато кабелът с 0.6 метра позволява свободното му поставяне и свързване.
Сигурността и сертификатите гарантират безопасната работа на инвертора Akyga® AK-CI-01 и безопасното захранване за свързани устройства. Към оборудването е включен резервен предпазител 20 A, който е предназначен да предпази електронните вериги от повреди. Ако се изгори, предпазителят може лесно да бъде заменен с нов.