UPS

Model: **AK-UP1-400**



3

Код на продукта	AK-UP1-400
Тип на продукта	UPS
Серия	Akyga Phasak
Захранващо напрежение	100-240 V
Разход на ток	< 1.3 A
Коефициент на полезно действие	> 80 %
Изходно напрежение	230 V
Изходен ток	1.04 A
Автоматично регулиране на напрежението AVR	да
Капацитет	400 VA
Типично време на превключване	2-8 ms
Форма на напрежение	Модифицирана синусоида
Тип на акумулатор	12V 4.5Ah
Време на зареждане до 90%	4-6 h
Максимална мощност	240 W
Щепсел за гнездо за захранване	CEE 7/7
Механичен изключвател	да
Заземяване	да
Конектор за захранване	2 x CEE 7/7
Дължина на кабел	1.5 м
Студено стартиране	да
Комуникационно USB съединение	Няма
Гнезда за предпазване на линия RJ-45	Няма
Гнезда C14	Няма
Материал на изпълнение	ABS
Цвят на продукта	Черно
Дисплей	Няма
MTBF, средно време между аварии	10000 h
Работна температура	5 - 50 °C
Опаковка	EcoBox
Размери на продукта (Вис x Шир x Дълб)	279 x 101 x 142 мм
Размери на опаковката (Вис x Шир x Дълб)	330 x 135 x 220 мм
Нето тегло	3550 г
Бруто тегло	3763 г
Съответствие на CE	да
Съответствие на FCC	да
Съответствие на RoHS	да
Код EAN	5605922025510
Гаранция	24 месеца





Описание

AK-UP1-400 е съвременно захранване на **Akyga® Phasak** с максимална мощност **400VA / 240W**, създадено е специално за защита на електронни устройства срещу основни проблеми с захранването, особено в случаите на прекъсване на електрозахранването, прекъсване на електрозахранването, пренапрежения и смущения на линия. С аварийното захранване на UPS можете да използвате електронните си устройства, без да се притеснявате за смущения в електрическата мрежа, така че вашите домакински уреди да са безопасни и защитени. Многофункционалността на захранването го прави много подходящ за защита на локални мрежи, сървъри и работни станции.
Захранването се характеризира с висока ефективност от над 80 %, което води до ниски енергийни загуби под формата на топлина, което също води до по-голяма икономия на енергия. Захранващото устройство има два гнезда за свързване на устройства. Важна характеристика на Akyga Phasak е стартирането на батерията, което означава, че може да се включи веднага, ако няма захранване - превключването е практически мигновено - в рамките на 2 до 8 ms. Времето за зареждане на батерията отнема от 4 до 6 часа. Захранването има ръчен превключвател, който ви позволява да изключите захранването, без да е необходимо да изключвате захранващия кабел от електрическата мрежа. Редица защитни елементи (OVP, OCP, OPP, OTP, SCP) осигуряват стабилност както на захранващите, така и на захранваните компоненти. Akyga® Phasak AK-UP1-400 Power Supply е висококачествен продукт, който отговаря на съвременните изисквания и съвременни стандарти.
Продуктът се доставя с захранващ кабел 1,5 m.