Мрежово захранващо устройство

Model: **AK-EV-10**

Код на продукта	AK-EV-10
Тип на продукта	Мрежово захранващо устройство
Захранващо напрежение	100-240 V
Разход на ток	< 2.5 A
Коефициент на полезно действие	> 80 %
Изходно напрежение	42.0 V
Изходен ток	2 A
Дължина на изходен кабел	1 м
Изходно съединение	Без накрайник
Максимална мощност	84 W
Щепсел за гнездо за захранване	IEC C8
Механичен изключвател	Няма
Заземяване	Няма (II клас на защита)
Клас на плътност	IP20
Защита OVP	да
Защита OCP	да
Защита OPP	да
Защита SCP	да
Феритен филтър	Няма
Захранващ кабел е включен в комплекта	Няма
Материал на изпълнение	ABS
Цвят на продукта	Черно
Цвят на подсветка	Двуцветен диод
Дисплей	Няма
MTBF, средно време между аварии	10000 h
Опаковка	EcoBox
Размери на продукта (Вис x Шир x Дълб)	140 x 59 x 33 mm
Размери на опаковката (Вис x Шир x Дълб)	190 x 92 x 38 mm
Нето тегло	322 g
Бруто тегло	371 g
Съответствие на CE	да
Съответствие на RoHS	да
Съответствие на REACH	да
Код EAN	5901720136145
Гаранция	24 месеца

Описание

Akyga® AK-EV-10 е универсално зарядно за **електрически велосипеди и скутери**. Продуктът няма изходен конектор, така че е идеален източник на захранване за любители на собствените си. Дава ви свобода да изберете щепсела в зависимост от зареденото устройство. Освен това изходният кабел на зарядното устройство е **дълъг 1 м**, което дава много място за маневриране при монтиране на избрания щепсел. Захранването е оборудвано с популярния **IEC C8** гнездо, често наричано "осем". Благодарение на това потребителят също е свободен да избере захранващия кабел за устройството.
Устройството е предназначено за скутери и eBike превозни средства, оборудвани с 36 V батерии. С изходните параметри от **42 V / 2 A** продуктът се зарежда с максимална мощност **84 W**. Зарядното устройство е оборудвано и с **LED светлина**, указваща продължителността или завършването на процеса на зареждане. Продуктът се предлага в черен цвят, опакован в екологичен **Ecobox**.
Внимание! Захранващите устройства са предназначени само за хора с подходяща квалификация. Неправилната употреба може да доведе до риск от фатален токов удар.