Мрежово захранващо устройство

Model: **AK-PD-11**

Код на продукта	AK-PD-11
Тип на продукта	Мрежово захранващо устройство
Съвместимо с	Braun Silk-epil
Захранващо напрежение	100-240 V
Разход на ток	< 0.6 A
Изходно напрежение	12 V
Изходен ток	400 mA
Дължина на изходен кабел	1.5 м
Максимална мощност	4.8 W
Механичен изключвател	Няма
Заземяване	Няма (II клас на защита)
Защита OVP	да
Защита OCP	да
Защита OPP	да
Защита OTP	да
Защита SCP	да
Конектор за захранване	5.5 x 2.1 мм
Дължина на кабел	1.5 м
Материал на изпълнение	ABS
Цвят на продукта	Черно
MTBF, средно време между аварии	100000 ч
Работна температура	5 - 50 °C
Опаковка	EcoBox
Размери на продукта (Вис x Шир x Дълб)	79 x 23 x 38 mm
Размери на опаковката (Вис x Шир x Дълб)	180 x 36 x 88 mm
Нето тегло	50 г
Бруто тегло	83 g
Съответствие на CE	да
Съответствие на FCC	да
Съответствие на RoHS	да
Съответствие на REACH	да
Код EAN	5901720138378
Гаранция	24 месеца

Описание

Akyga® AK-PD-11 е резервно зарядно устройство за самобръсначки Braun. То е идеалното решение, когато предишното захранване се повреди или просто се изгуби по време на път. Захранването е оборудвано със специален конектор с размери **5,5x2,1 мм**. Те могат да бъдат намерени наред с други в епилаторите **Silk-épil 1, 3 и 5 на Braun**. Нещо повече, зарядното устройство осигурява постоянно 12-волтово напрежение, което гарантира ефективно и безопасно зареждане на вашия епилатор. Това е изключително важно за поддържане на дълготрайната работа на устройството. Освен това зарядното устройство има кабел с **дължина 1,5 м**, така че да си осигурите комфорт при зареждане.