Мрежово захранващо устройство

Model: **AK-PD-20**

Код на продукта	AK-PD-20
Тип на продукта	Мрежово захранващо устройство
Захранващо напрежение	100-240 V
Разход на ток	< 0.2 A
Изходно напрежение	26 V
Изходен ток	0.55 A
Конектор за захранване	5.5 x 2.5 мм
Дължина на кабел	1.8 m
Максимална мощност	14.3 W
Механичен изключвател	Няма
Заземяване	Няма (II клас на защита)
Защита OVP	да
Защита OCP	да
Защита OTP	да
Материал на изпълнение	ABS
Цвят на продукта	Черно
Работна температура	5 - 50 °C
Опаковка	EcoBox
Размери на продукта (Вис x Шир x Дълб)	74 x 32 x 90 mm
Размери на опаковката (Вис x Шир x Дълб)	100 x 40 x 135 мм
Нето тегло	117 g
Бруто тегло	156 g
Съответствие на CE	да
Съответствие на FCC	да
Съответствие на RoHS	да
Съответствие на REACH	да
Код EAN	5901720139238
Гаранция	24 месеца

Описание

Akyga® AK-PD-20 е стабилно **захранване за акумулаторни прахосмукачки Tefal**. То е отличен заместител на оригиналното зарядно устройство. С него можете бързо да възстановите пълната функционалност на прахосмукачката си. То е идеалното решение, когато трябва да замените изгубено или повредено захранване, което ви позволява да продължите да почиствате без проблеми. Освен това зарядното устройство се характеризира с **параметри на мощността от 26 V/0,55 A**, което го прави съвместимо с **прахосмукачките Tefal Dual Force 2 в 1**.
Зарядното устройство за прахосмукачки Tefal е снабдено с удобен **кабел с дължина 1,8 м**. Той осигурява лесно свързване и използване. Освен това захранването е оборудвано с **5,5x2,5-милиметров конектор** за зареждане, който пасва, наред с другото, на моделите TY6751WO, TY6753WO, TY6756W.
Akyga® AK-PD-20 е идеалното решение, което ще ви помогне да избегнете разочарованието от търсенето на изгубено зарядно устройство и ще ви позволи да възстановите пълната ефективност на вашата прахосмукачка Tefal Dual Force. Открийте колко лесно и ефективно можете да продължите да почиствате с това висококачествено зарядно устройство.