Разклонител за захранване

Model: **AK-SP-06A**

Код на продукта	AK-SP-06A
Тип на продукта	Разклонител за захранване
Серия	Против пренапрежение
Механичен изключвател	да
Заземяване	да
Дължина на кабел	1.8 m
Защита от смущения	да
Филтрация RFI	До 10 dB
Максимална абсорбция на енергия	150 J
Предпазител	да
Време на реакция	25 ns
Максимален импулсен ток	4500 A
Максимален ток	2000 W
Тип на гнезда	Щепсел от немски тип (Schuko) CEE 7/4
Количество гнезда	5
Материал на изпълнение	ABS
Цвят на продукта	Черно
Дисплей	Няма
Работна температура	5 - 50 °C
Опаковка	EcoBox
Размери на продукта (Вис x Шир x Дълб)	282 x 50 x 38 mm
Размери на опаковката (Вис x Шир x Дълб)	375 x 95 x 46 mm
Нето тегло	276 g
Бруто тегло	337 g
Съответствие на CE	да
Съответствие на RoHS	да
Код EAN	5901720130181
Гаранция	12 месеца

Описание

Захранващата лента Akyga® AK-SP-06A е прост, но здрав и функционален защитник от пренапрежение. Изработен е от висококачествени материали, което го прави много издръжлив. Захранващата лента има **пет гнезда CEE 7/3 (Schuko)**, които ви позволяват да свързвате устройства с максимална мощност **до 2500 W**. Гнездата са устойчиви на повреди и лесни за работа. Нещо повече, лентата за защита от пренапрежение е оборудвана с **кабел с дължина 1,8 метра**. Това означава, че захранващата лента може да се използва и като удължител. Освен това первазът има **ключ за включване/изключване**, който позволява бързо и безопасно изключване на всички свързани устройства. Захранващата планка е оборудвана с **автоматичен предпазител 10 A**, който предпазва от пренапрежения и предотвратява повреда на свързаните устройства. Това е идеалното решение за хора, които искат да са сигурни, че тяхното компютърно оборудване, конзола или телевизор са в безопасност.