Заредител за акумулатори

Model: **AK-BC-02**

Код на продукта	AK-BC-02
Тип на продукта	Зарядно за акумулатори
Захранващо напрежение	110-240 V / 50/60 Hz
Механичен изключвател	Няма
Заземяване	да
Защита OVP	да
Защита OCP	да
Защита OPP	да
Защита OTP	да
Защита SCP	да
Конектор за захранване	IEC C8
Дължина на кабел	0.5 м
Токови параметри	2.4 V DC 1500 мAh; AA 330 мA x 2 (lub 4,6,8); AAA 150 мA x 2 (lub 4,6,8)
Материал на изпълнение	ABS
Цвят на продукта	Сив
Работна температура	0 - 35 °C
Опаковка	EcoBox
Размери на продукта (Вис x Шир x Дълб)	173 x 90 x 29 mm
Размери на опаковката (Вис x Шир x Дълб)	245 x 140 x 46 mm
Нето тегло	164.3 g
Бруто тегло	246.2 g
Съответствие на CE	да
Съответствие на FCC	да
Съответствие на RoHS	да
Съответствие на REACH	да
Приложено оборудване	Кабел AK-RD-01A
Код EAN	5901720132758
Гаранция	24 месеца

Описание

Зарядното устройство Akyga® AK-BC-02 е универсално решение за зареждане на два типа батерии: AA (R6) и AAA (R03).

Висококачествено удобно зарядно устройство за зареждане на до 8 батерии с индивидуално управление на всяка клетка. Позволява бързо зареждане (1-5 часа) от една до осем акумулаторни батерии. Напълно независимите канали позволяват различни размери и марки на батериите. Състоянието на заряда се сигнализира от 4 LED диода, които в процеса на зареждане блестят ярко червено, а след зареждането блестят бледо червен цвят.

Зарядното устройство е оборудвано с всички необходими функции за безопасност и допълнителна защита срещу:

- ефектите от претоварване и късо съединение,
- презареждане на батерията,
- прегряване на клетките (60ºC),
- зареждане на батериите неправилно, повредено или с лоша полярност (което води до прекъсване на зареждането).

Зарядното е за Ni-MH батерии.

Комплектът включва 8x AA / AAA зарядно устройство и 0.5m захранващ кабел.