Мрежово захранващо устройство

Model: **AK-ND-30**

Код на продукта	AK-ND-30
Тип на продукта	Мрежово захранващо устройство
Съвместимо с	Mini PC, LED
Серия	Dedicated
Захранващо напрежение	100-250 V
Разход на ток	< 1.5 A
Коефициент на полезно действие	> 80 %
Изходно напрежение	12 V
Изходен ток	5 A
Дължина на изходен кабел	1.2 м
Изходно съединение	5.5 x 2.5 мм
Максимална мощност	60 W
Щепсел за гнездо за захранване	IEC C6
Механичен изключвател	Няма
Заземяване	да
Мек старт	да
Защита OVP	да
Защита OCP	да
Защита OPP	да
Защита OTP	да
Защита SCP	да
Конектор USB	Няма
Захранващ кабел е включен в комплекта	не
Материал на изпълнение	ABS
Цвят на продукта	Черно
Цвят на подсветка	Зелен диод
Дисплей	Няма
MTBF, средно време между аварии	100000 ч
Работна температура	5 - 50 °C
Опаковка	EcoBox
Размери на продукта (Вис x Шир x Дълб)	114 x 49 x 30 mm
Размери на опаковката (Вис x Шир x Дълб)	190 x 92 x 38 mm
Нето тегло	245 g
Бруто тегло	294 g
Съответствие на CE	да
Съответствие на FCC	да
Съответствие на RoHS	да
Съответствие на REACH	да
Код EAN	5901720135070
Гаранция	24 месеца

Описание

Akyga® AK-ND-30 е специално предназначен за лаптопи захранване за устройства, захранвани с 12V / 5A, 60W мощност и 5.5 * 2.5 mm щепсел. Кабелът на захранващия адаптер е оборудван с висококачествено феритно сърце, което предотвратява и защитава устройствата от всякакви възможни токови режими и високочестотен шум.
Набор от протектори (OVP, OTP, OPP, SCP и OCP) гарантира 100% сигурна, стабилна работа както на захранващото устройство, така и на захранването. Допълнителна безопасност за оборудването се осигурява от технологията за плавен старт, която неутрализира шока от първия ход на тока по време на стартирането на устройството.
Всички захранващи устройства Akyga се предлагат в екологично чиста EcoBox.
Препоръчваме ви да използвате нашата търсачка за захранващ адаптер за лаптопи.