Мрежово захранващо устройство

Model: **AK-ND-64**

MagSafe 2

Код на продукта	AK-ND-64
Тип на продукта	Мрежово захранващо устройство
Съвместимо с	Apple
Серия	Dedicated
Захранващо напрежение	100-250 V
Разход на ток	< 1.5 A
Коефициент на полезно действие	> 80 %
Изходно напрежение	16.5 V
Изходен ток	3.65 A
Дължина на изходен кабел	1.8 m
Изходно съединение	MagSafe 2
Максимална мощност	60 W
Щепсел за гнездо за захранване	CEE 7/16 (Europlug)
Механичен изключвател	Няма
Заземяване	Няма (II клас на защита)
Мек старт	да
Защита OVP	да
Защита OCP	да
Защита OPP	да
Защита OTP	да
Защита SCP	да
Защита UVP	да
Конектор USB	Няма
Захранващ кабел е включен в комплекта	не
Материал на изпълнение	ABS
Цвят на продукта	бял
Дисплей	Няма
MTBF, средно време между аварии	100000 ч
Работна температура	5 - 50 °C
Опаковка	EcoBox
Размери на продукта (Вис x Шир x Дълб)	110 x 75 x 35 mm
Размери на опаковката (Вис x Шир x Дълб)	190 x 92 x 38 mm
Нето тегло	196 г
Бруто тегло	245 g
Съответствие на CE	да
Съответствие на FCC	да
Съответствие на RoHS	да
Код EAN	5901720135766
Гаранция	24 месеца

Описание

60-ватовият адаптер Akyga® AK-ND-64 с конектор MagSafe 2 е предназначен за лаптопи на Apple. Зарядното устройство има магнитен конектор за захранване, който ви позволява бързо и лесно да свържете щепсела към преносим компютър на Apple.
Зарядното устройство AK-ND-64 е оборудвано с множество защити, които гарантират висока сигурност на устройствата. Зарядното устройство е съвместимо с популярните 13-инчови модели MacBook Pro от 2012–2015 г. Белият му цвят перфектно ще съответства на оригиналния дизайн на тази марка.
Захранванията на Akyga са опаковани в екологично чисти опаковки на EcoBox.
Ако не сте сигурни дали сте избрали правилно захранването, препоръчваме ви да използвате нашата търсачка за съвместимост.