Мрежово захранващо устройство

Model: **AK-ND-62**

MagSafe L

Код на продукта	AK-ND-62
Тип на продукта	Мрежово захранващо устройство
Съвместимо с	Apple
Серия	Dedicated
Захранващо напрежение	100-250 V
Разход на ток	< 1.5 A
Коефициент на полезно действие	> 80 %
Изходно напрежение	14.5 V
Изходен ток	3.10 A
Дължина на изходен кабел	1.8 m
Изходно съединение	MagSafe L
Максимална мощност	45 W
Щепсел за гнездо за захранване	CEE 7/16 (Europlug)
Механичен изключвател	Няма
Заземяване	Няма (II клас на защита)
Мек старт	да
Защита OVP	да
Защита OCP	да
Защита OPP	да
Защита OTP	да
Защита SCP	да
Защита UVP	да
Конектор USB	Няма
Захранващ кабел е включен в комплекта	не
Материал на изпълнение	ABS
Цвят на продукта	бял
Дисплей	Няма
MTBF, средно време между аварии	100000 ч
Работна температура	5 - 50 °C
Опаковка	EcoBox
Размери на продукта (Вис x Шир x Дълб)	100 x 62 x 35 mm
Размери на опаковката (Вис x Шир x Дълб)	190 x 92 x 38 mm
Нето тегло	161 g
Бруто тегло	210 г
Съответствие на CE	да
Съответствие на FCC	да
Съответствие на RoHS	да
Код EAN	5901720135735
Гаранция	24 месеца

Описание

Съвременната серия от захранващи устройства Akyga® е създадена за хора, които използват продукти на известни марки. AK-ND-62 е предназначен за устройства на Apple. Защитите OVP, OCP, OPP, OTP, SCP, UVP, използвани в нашето зарядно устройство, осигуряват висока защита на оборудването.
Захранването на Akyga® AK-ND-62 с мощност 45W има връх MagSafe L и е проектирано за 13-инчови модели MacBook Air от 2008-2011 г. и 11-инчови модели MacBook Air 2010-2011. Зарядното ни е бяло, благодарение на което идеално отговаря на дизайна на продуктите на тази марка.
Ако не сте сигурни дали сте избрали правилно захранването, препоръчваме ви да използвате нашата търсачка за съвместимост.